

**AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
MODELE A80-1000-50****PRESENTATION**

L'amplificateur Modèle A80-1000-50 fabriqué par la société M2S couvre la gamme 80 MHz à 1000 MHz et délivre une puissance de sortie de 50 W.

**SPECIFICATIONS**

Bande de fréquence	80 MHz à 1000 MHz
Puissance de sortie	50 W min (60W typ.)
Classe	A : AB
Gain	43 dB min
Ondulation	+/- 3 dB Max
Puissance nominale d'entrée	0 dBm
Puissance d'entrée max	13 dBm sans dommage
Niveau harmoniques	-20 dBc typique
Parasites	-60 dBc Typique
Facteur de bruit	10 dB
Protection	Température
Impédances Entrée et Sortie	50 Ω
Connecteur Entrée / Sortie	N Femelle
TOS Entrée	2 :1
Désadaptation TOS	Infini
Température de fonctionnement	0° à +40°C
Refroidissement	Air forcé
Dimensions	4U Rack 19''
Alimentation secteur	230 AC +/- 10%, 47-63 Hz

**Fabriqué en France
Maintenance en France**

Site : <http://www.m2s-argeles.fr/>